



Het apparaat vraagt “vul systeem” of “vulling systeem”

► Situatie


Uw koffiemachine JURA geeft vanaf de inschakeling en voortdurend de melding “vul systeem”.



De exacte melding hangt af van het model. Het apparaat kan aangeven om de kraan te openen (1) of om te drukken op de onderhoudstoets (2) of om te drukken op de Rotary Switch (3).



Bij ENA Micro 1 en 5 en bij JURA A1 blijven in dit geval de indicatielampjes “1 koffieboon” en “3 koffiebonen” afwisselend en voortdurend aangaan vanaf de inschakeling van het apparaat.



Als uw koffiemachine een IMPRESSA C5 of een D4 is, dan knippert het indicatielampje van de draaiknop voor heet water.

Het gaat zeker om kalkaanslag en/of verstopping door koffievet. De volgende handelingen moeten worden uitgevoerd om de verstopping op te lossen.

► Stap 01

Hebt u een filter CLARIS Blue/White/Smart in het waterreservoir geplaatst?

Zo ja, haal deze dan uit het reservoir. Indien uw filter meer dan twee maanden oud is, kunt u deze weggooien want deze moet vervangen worden (te vervangen na al de volgende handelingen).

► Stap 02




Verwijder het cappuccinatore, het heetwaterpijpje of het stoompijpje indien deze aanwezig is (1).



Verwijder tevens het zwarte opzetstuk uit hard plastic (2) dat de bevestiging van de verschillende pijpjes (cappuccinatore, heetwaterpijpje of stoompijpje) mogelijk maakt.

Maak het zwarte aansluitgedeelte los met behulp van de zeskantige opening van het maatschepje voor gemalen koffie.

► Stap 03



Maak uw ontkalkingsoplossing: los 3 ontkalkingstabletten op in een **halve liter** warm water.

Ga naar stap 04 wanneer de tabletten volledig opgelost zijn in het warme water.

► Stap 04

Voer de handelingen uit die het apparaat vraagt op het scherm tot het apparaat weer klaar is voor gebruik.

Werkt de koffiemachine echter na 10 minuten nog steeds niet. Schakel de koffiemachine uit en trek de stekker uit (laat ondertussen het product werken).

Hervat na 10 minuten "rust" de handeling gedurende 10 minuten.

Voer deze handeling driemaal uit (3*10 pogingen met daartussen 3*10 minuten "rust").

Indien het product na deze 3 pogingen niet loopt, schakel de koffiemachine dan 12 uur uit en voer vervolgens een laatste sessie van 10 minuten uit.

Indien het apparaat opnieuw klaar is voor gebruik, voer dan eerst een ontkalking uit en daarna een reiniging.

► Oplossing door de dienst aftersales

Heeft deze handleiding u niet geholpen? Vul dan nu een aanvraag in voor een oplossing door de dienst aftersales.



[Klik hier](#)

